



Rovex Inženjering doo
Đorđa Stanojevića 11b/lok7
11070 Novi Beograd
www.rovex.rs

PK-1P

ELEKTROMAGNETNO RELE



www.rovex.rs

F&F proizvodi su pokriveni sa 24 meseca garantnog perioda - saobraznosti

Namena

Elektromagnetno rele je jedinični modul za direktnu montažu na DIN šinu TH-35.

FUNKCIJA

Priključenjem napona na špulnu 1-3 kontakt između 11-12 se kratko spoji. Pali se zelena LED dioda na uređaju. Nakon prestanka napona kontakti 11-10 su kratko spojeni,.

MONTAŽA

1. Isključite napajanje.
2. Postavite relej na DIN šinu u razvodnom ormanu.
3. Povežite uređaj u skladu sa priloženom šemom

TEHNIČKI PODACI

standard br.
Napon
maksimalno opterećenje
struja otpornog potrošača
napon potrošača
veza
kategorija namene
izolacioni napon
naponski strujni otpornik
odvajanje strujnih krugova
joint gap
nivo zagađenja
sigurnosna oznaka
probajni napon
napon namotaja
napon kontrolnog kruga
sigurnosni znak
nivo zaštite
vreme aktiviranja
vreme isključenja
mehanički vek trajanja
potrošnja vlastita
indikator napona
povezivanje
radna temperatura
dimenzije
montaža

IEC 61095
230V AC
 $I_n=16A$
 $I_{in}=16A$
 $U_n=250V$

1P
AC-7a
400V
joint-coil 2,5kV
3,6kV
1,2kV

3
B16(16A)
3kV

$U_c=12V$ AC/DC
 $U_n=12V$ AC/DC

B
IP20
max. 40ms
max. 20ms
min 5×10^6 ciklusa

25mA
LED
terminal na šraf $2,5mm^2$
 $-25 \pm 50^\circ C$

1 modul (18mm)
na šinu TH-35

ŠEMA POVEZIVANJA

